

FILTRO LTE 5~698MHz

LTE FILTER 5~698MHz

Especificações/ Specifications

CÓDIGO	PQLP-LT51		CODE
Elétricas		Unid./ Unit	Electrical
Banda passante	5~698	MHz	Pass band
Perda inserção (5~650MHz)	≤ 1,0	dB	Insertion loss (5~650MHz)
Perda inserção (650~698MHz)	≤ 4,0	dB	Insertion loss (650~698MHz)
Rejeição @ 708MHz	≥ 15,0	dB	Rejection @ 708MHz
Rejeição > 758MHz	≥ 50,0	dB	Rejection @ 718MHz
Perda de retorno	≥ 10,0	dB	Return loss
Impedância	75	Ohms	Impedance
Mecânicas			Mechanical
Material	Latão / Brass		Material
Acabamento	Níquel / Niquel		Finishing
Conectores	Tipo "F" fêmea e macho/ Type "F" female and male		Connectors

Administrativo e Assistência Técnica:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
 Condomínio Vale Industrial Paulista
 Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
 Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
 +55 11 4693-9300
 proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
 Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
 CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
 +55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br